

UPS Uygulamalarına Özel 24V Lityum Bataryalar



Mini Buzdolabı
~ 14 Saat



GoPro
~96 Şarj



Drone
~ 6 Şarj



32" TV
~ 9 Saat



Dizüstü Bilgisayar
~ 13 Şarj



Akıllı Telefon
~ 57 Şarj



Aydınlatma
~ 114 Saat




Hava Temizleyicisi
~ 38 Saat



Oyun Konsolu
~ 35 Şarj

+DAHA FAZLASI

Yeniden Şarj Süresi



AC prizinden tamamen şarj olması
80 ile 120 dk aralığındadır.




Güneş enerjisiyle şarjdan güneş
koşullarına bağlı olarak 3 ila
8 saat aralığındadır.



Araç portundan (12V) 8 ila 13 saat
aralığındadır.

12V Araç Şarj Cihazı




Çakmaklık Çıkışı

Araç Şarj Cihazı


Dikkat: Ürünü solar PV girişi ve araç portu
ile aynı anda şarj etmeyiniz.

AC Şarj



AC Çıkışı

Güneş Paneli Şarjı



100/120W/200W
güneş paneli şarjı, şarj süresi güneş ışığı
yoğunluğuna ve güneş sayısına göre belirlenir.

UPS Uygulamalarına Özel 24V Lityum Bataryalar



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal İçerik	Lityum Demir Fosfat
Enerji (Wh)	700
Ağırlık (kg)	10
Boyutlar (mm)	327*235*242
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-10 ila 40
Şarj Sıcaklığı(°C)	0 ila 40
Depolama Sıcaklığı (°C)	-20 ila 45°

GİRİŞ

AC Şarj Giriş Voltajı	220V,50Hz
AC Şarj Giriş Gücü	AC 600W
Güneş Enerjisi Şarj Girişi	DC 12V-55V,240W Maks.
Araç Şarj Cihazı	DC 12V/24V,192W Maks.

ÇIKIŞ

AC Çıkış Voltajı	230V, 50Hz
Çıkış Gücü	700W
Çakmak Priz Çıkışı	12V-10A
DC Çıkışı*2	12V-3A(Her biri)
USB-A Çıkışı *2	5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A, 18W Maks.
USB-C Çıkışı *2	5V/9V/12V/15V/20V-3A, 20V-5A, 100W Maks.
Kablosuz Şarj	10W
Led Işığı	3W